

Fluke 106 et 107

Multimètre numérique



Les mesures sont maintenant dans la paume de votre main.

Les multimètres numériques Fluke 106 et 107 sont des outils compacts, faciles à utiliser et de la taille de la paume de votre main. Ils fournissent des mesures fiables et sûres et ont été fabriqués pour s'adapter à la façon dont vous travaillez! En effet, ce sont les seuls multimètres numériques Fluke conçus pour convenir à la taille de la paume de votre main afin de vous accompagner n'importe où le travail vous mène.

Specifications

Caractéristiques techniques	Gamme (max)	Résolution (max)	Précision	
			Fluke 106	Fluke 107
Volts AC	600 V	0.1 V	1 % + 3	1 % + 3
Volts DC	600 V	0.1 V	0.5 % + 3	0.5 % + 3
Millivolts AC	600 mV	0.1 mV	3 % + 3	3 % + 3
Test de diode	2 V	0.001 V	10 %	
Résistance (ohms)	40 MΩ	0.01 MΩ	1.5 % + 3	1.5 % + 3
Capacité	1000 μF	1 μF	5 % + 5	5 % + 5
Fréquence (10 Hz à 100 kHz)	100 kHz	0.1 kHz	NA	0.1 % + 3
Cycle de service	0.1 % - 99.9 %	0.1 %	NA	1 % typique
Courant AC (40 Hz à 200 Hz)	4 A 10 A	0.001 A 0.01 A	1.5 % + 3	1.5 % + 3
Courant DC	4 A 10 A	0.001 A 0.01 A	1.5 % + 3	1.5 % + 3
Rétroéclairage	-	-	Non	Oui